



Автономная касса ЕГАИС

АТОЛ FPrint-90АК/АТОЛ FPrint-90 ЕНВД Краткое руководство по эксплуатации



Перед началом работы провести настройку универсального транспортного модуля АТОЛ HUB-19 и настройку автономной кассы для работы с ЕГАИС (смотрите «АТОЛ HUB-19. Руководство администратора» и «Руководство по эксплуатации» на автономную кассу соответственно).

Также проверить уровень заряда аккумулятора, при необходимости его нужно зарядить!



В случае если изделие переворачивалось и/или перемещалось необходимо перед началом работы проконтролировать установку рулона чековой ленты! Рулон ЧЛ должен быть установлен ровно, без перекосов! Рекомендуется горизонтальная установка изделия в процессе работы!

Подключение оборудования

Перед началом работы нужно подключить все оборудование аппаратно-программного комплекса на базе УТМ АТОЛ HUB-19 для взаимодействия с ЕГАИС: УТМ АТОЛ HUB-19, Автономная касса, 2D сканер штрихкодов, крипто-ключ JaCarta (подробнее смотрите «УТМ АТОЛ HUB-19. Руководство по эксплуатации»).

Включение изделия

4 секунды удерживать **PE** → ККМ в режиме выбора, на дисплее **ВЫБОР**.

Установится связь с УТМ АТОЛ → на дисплее **ЕГАИС**. Если нет связи → на дисплее ошибка **E164-001**, нужно перезагрузить изделие или нажать **PE** (ККМ в режиме **ВЫБОР**) и провести синхронизацию с УТМ АТОЛ HUB-19 → кнопка **ВЗ**.

В случае если произошел сбой часов (аккумулятор разрядился полностью), нужно ввести дату и время (см. далее).

Ввод даты

На дисплее ККМ после включения отобразится запрос ввода даты **01-01-00**.

Ввести дату (например, 05.10.2015) **051015**, подтвердить ввод **ИТ** (на дисплее **C-00**), затем **00**.

Ввести время (например, 12:10) **1210**, подтвердить ввод **ИТ** (на дисплее **ВЫБОР**).

Печать пробного чека

Напечатать пробный чек – нажать кнопку **ПС**. Проверить текущую дату и время.

Открытие смены

Перейти в режим регистрации, нажав **1**. Изделие перейдет в режим ввода пароля (на дисплее **-----**).

Ввести пароль (по умолчанию пароль системного администратора **30**), подтвердить кнопкой **ИТ** (на дисплее **0.00**).

Открыть смену – кнопка **ИТ**.

Простая продажа товара (количество = 1)

Ввести цену, например, **20** → на дисплее **20.00**. Нажать **ВВ**. Закрыть чек **ИТ**.

Расширенная продажа с вводом параметров (количество товара ≠ 1)

Ввод количества и цены товара

Ввести количество товара → на дисплее . Нажать .

Ввести цену товара с копейками, например, → на дисплее . Нажать .

Ввод налоговой ставки

Если для работы с налогами запрограммированы Таблица 2 ряд 1 Поле 11 (значение 2) и Таблица 6 (наименование и ставка налогов №№1–5), то после нажатия на предыдущем шаге → на дисплее . Ввести номер налога – значение от 1 до 5.

Ввод номера секции

Если ККМ работает с несколькими секциями (в Таблице 2 Ряд 1 Поле 2 запрограммировано значение 2) ввести номер секции, например, .

Ввод скидки/надбавки

Для ввода скидки/надбавки (должна быть включена работа со скидками/надбавками – в Таблице 2 Ряд 1 Поле 8 запрограммировано значение 2) сначала нажать (ККМ выведет промежуточный итог чека).

Если скидка/надбавка процентная – нажать или (скидка/надбавка соответственно), на дисплее . Вести процент скидки/надбавки (например, 10%) – нажать .

Если скидка/надбавка суммовая – ввести сумму , затем нажать или (скидка/надбавка соответственно). Нажать .

Оплата наличными

Если при оплате наличными подсчет сдачи не требуется, перейти к последнему шагу. Для подсчета суммы сдачи нажать , ККМ выведет промежуточный итог чека. Нажать (сумма чека будет сброшена). Ввести полученную от покупателя сумму (например, 500 р.) – нажать .

Оплата платежной картой

Если будет произведена оплата картой (в Таблице 2 Ряд 1 Поле 9 запрограммировано значение 1), то нажать , ККМ выведет промежуточный итог чека, затем кнопку .

После начисления скидки/надбавки кнопка закрывает чек с оплатой картой.

Закрытие чека

Закрыть чек, нажав .

Если смена превысила 24 часа, на дисплей будет выведена ошибка – закрыть смену.

Продажа алкогольной продукции

Слабоалкогольная АП (немаркированная)

Сканирование штрихкода

Отсканировать ШК EAN:



Маркированная АП

Сканирование штрихкодов

1. Отсканировать ШК EAN:



2. Отсканировать ШК PDF-417:



Слабоалкогольная АП (немаркированная)

На дисплее → нажать .

Ввод количества

Ввели количество например, , нажать .

Маркированная АП

На дисплее → нажать .

В случае случайного повторного сканирования ШК на дисплее ошибка → нажать .

—

Ввод цены алкогольной продукции

Ввести цену товара, например, → на дисплее . Нажать .

Если получено подтверждение от УТМ, то ККМ распечатает строку:

«ШК XXXXXXXXXXXXX»	«АЛКОГОЛЬ ШК XXXXXXXXXXXXX»
--------------------	-----------------------------

В противном случае ошибка → нажать и повторно провести регистрацию продажи.

Оплата наличные/карта

См. Расширенную продажу с вводом параметров

Закрытие чека

Закрыть чек, нажав . Дождаться подтверждения и закрытия чека от УТМ. После подтверждения чек закрывается в автономной кассе. Для крепкого алкоголя после распечатки итогов и фискальных признаков будет распечатан слип (QR-код, ссылка на сайт ФС FAP, Квалифицированную электронную подпись).

Если подтверждение не получено, то на дисплее ошибка , будет распечатано сообщение «операция отменена» или «Чек аннулирован».

Если нет связи с УТМ АТОЛ HUB-19, то автономная касса издаст сигнал → нужно отменить чек (кнопка) → провести синхронизацию с УТМ АТОЛ (кнопка) и повторно провести регистрацию продажи алкоголя. Если смена превысила 24 часа, на дисплей будет выведена ошибка .

Отмена чека

Для отмены текущего чека нажать . После получения подтверждения от УТМ АТОЛ напечатает ЧЕК АННУЛИРОВАН!. В противном случае ошибка . Сбросить код ошибки (нажать или) , потом повторить действия.

Возврат продажи

Открыть чек возврата продажи → ККМ напечатает ЧЕК ВОЗВРАТА ПРОДАЖИ, на дисплее .

Ввести количество и цену возвращаемого товара – (на дисплее .

Если ККМ работает с несколькими секциями ввести номер секции, например, .

Закрыть чек .

Возврат продажи алкогольной продукции

Открыть чек возврата продажи ВЗ (ККМ напечатает ЧЕК ВОЗВРАТА ПРОДАЖИ, на дисплее 0.00).
Отсканировать ШК EAN.
В случае возврата продажи пива , пивных напитков и т.п. на дисплее С-00 → нажать 00 , затем ввести количество, нажать X .
В случае возврата продажи крепкого алкоголя просканировать ШК PDF-417, на дисплее С-00 → нажать 00 .
Ввести цену возвращаемого товара – 2 0 , нажать ВВ (на дисплее 20.00).
Если получено подтверждение от УТМ, то ККМ распечатает строку «ШК XXXXXXXXXXXXX» (в случае пива) или «АЛКОГОЛЬ ШК XXXXXXXXXXXXX» (в случае крепких напитков). В противном случае ошибка E164-004 → нажать C и повторно провести регистрацию возврата продажи.
Закрывать чек ИТ . Дождаться подтверждения и закрытия чека от УТМ. Возможные ошибки см. в описании регистрации продажи алкогольной продукции.

Закрытие смены

Выйти в режим выбора из другого режима РЕ (на дисплее отобразится ВЫБОР).
Перейти к режиму отчетов с гашением 3 , на дисплее запрос ввода пароля ----- .
Ввести пароль (пароль сист. администратора по умолчанию 30). Подтвердить ИТ → на дисплее Г 1-4
Распечатать суточный отчет с гашением 2 . ККМ распечатает отчет.

Завершить работу

Выключить автономную кассу – нажать и удерживать 5 секунд кнопку **C**. Отключить блок питания от УТМ АТОЛ.



Действия по настройке и использованию автономной кассы описаны в «АТОЛ FPrint-90AK. Руководство по эксплуатации». Настройка УТМ АТОЛ НУВ-19 описана в «АТОЛ УТМНУВ-19. Руководство администратора».

Коды возможных ошибок

В данном разделе проведен список ошибок, которые чаще всего могут встретиться кассиру во время ежедневной работы. Сообщения об ошибках сопровождаются коротким звуковым сигналом, и на дисплей изделия выводится сообщение **E YYY-XXX**, где XXX – код ошибки.

Чтобы удалить с дисплея код ошибки и вернуться в рабочий режим изделия, нужно нажать клавишу **C**.

Код	Описание
E000-008	Неверная цена/сумма чека
E000-010	Неверное количество
E000-012	Сторно последней операции невозможно
E000-103	Нет бумаги – установите ЧЛ
E000-127	Переполнение при умножении
E000-129	Переполнение итога чека
E000-134	Вносимая клиентом сумма меньше суммы чека
E000-136	Смена превысила 24 часа – снять Z-отчет
E000-150	Сумма чека по секции меньше суммы сторно
E000-151	Подсчет суммы сдачи невозможен
E000-152	В ККМ недостаточно денег для выплаты
E000-153	Смена закрыта, операция невозможна
E000-154	Чек закрыт – операция невозможна
E000-156	Смена открыта – операция невозможна
E000-160	Сбой обмена с ФП – при ошибках ФП обратиться в ЦТО
E000-210	Ошибка связи ЭКЛЗ или ЭКЛЗ отсутствует
E130-005	В часах неверное время
E130-017	Низкое напряжение АКК – зарядите аккумулятор

Код	Описание
E130-026	Нет связи с принтером (ТПМ отсутствует)
E130-027	Механическая ошибка принтера
E130-029	Недостаточно питания – зарядите аккумулятор
E134-026	Дата и время в ККМ меньше чем ФП/ЭКЛЗ. Для АТОЛ FPrint-90ЕНВД – Дата и время меньше, чем в Памяти ЧПМ
E144-012	Лимит смен исчерпан – замените ФП
E146-048	Нет ЭКЛЗ в фискализованной ККМ
E163-026	Отчет с гашением прерван, требуется дозакрытие смены
E163-177	Неверный код защиты
E163-190	Нужна профилактика, обратитесь в ЦТО
E 164-001	Нет связи с УТМ АТОЛ
E 164-002	Буфер чека в УТМ АТОЛ сброшен
E 164-003	Повтор ШК PDF-417
E 164-004	Регистрация отменена в УТМ АТОЛ
E 164-005	Закрытие чека отменено в УТМ АТОЛ
E 164-006	Аннулирование чека отменено в УТМ АТОЛ
E 164-009	Истек таймаут ожидания
E 164-010	Аварийный возврат отменен в УТМ